

P32 - Amplificateur hybride PP EL95

| Carte imprimée (2 cartes) | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|------------|----------|--------|
| 8 | C1,C3,C7,C8 | 100 nF | 50 V | Radial | 5 mm |
| 2 | C2 | 47 pF | 100 V | Radial | 5 mm |
| 2 | C4 | 2,2nF | 50 V | Radial | 5 mm |
| 2 | C5 | 4,7 µF | 50 V | Radial | 5 mm |
| 2 | C6 | 2,2 pF | 100 V | Radial | 5 mm |
| 8 | C9,C10,C13,C14 | 1 µF | 50 V | Radial | 5 mm |
| 2 | C11 | 2,2 µF | 50 V | Radial | 5 mm |
| 4 | C12,C15 | 470 µF | 25 V | Radial | 5 mm |
| 2 | C16 | 22 µF | 450 V | Radial | 7,5 mm |
| 2 | D1 | Zener 36 V | 1,3 W | | |
| 4 | IC1,IC2 | OPA604 | | | |
| 2 | K1 | Relais | 48 V-10 kΩ | | |
| 2 | P1 - Voir texte | 22 kΩ | 10 T | Vertical | |
| 2 | R1 | 51 kΩ | 1/4 W | 1% | |
| 8 | R2,R3,R11,R12 | 1 MΩ | 1/4 W | 1% | |
| 2 | R4 | 10 kΩ | 1/4 W | 1% | |
| 2 | R5 | 1,5 kΩ | 1/4 W | 1% | |
| 6 | R6,R8,R13 | 100 Ω | 1/4 W | 1% | |
| 2 | R7 | 100 kΩ | 1/4 W | 1% | |
| 2 | R9 | 1,2 kΩ | 1/4 W | 1% | |
| 2 | R10 - Voir texte | 36 kΩ | 1/4 W | 1% | |
| 2 | R14 | 47 kΩ | 1/4 W | 1% | |
| 4 | R15,R16 | 470 kΩ | 1/4 W | 1% | |
| 4 | R17,R18 | 4,7 kΩ | 1/4 W | 1% | |
| 4 | R19,R20 | 390 Ω | 1 W | 5% | |
| 2 | R21 | 15 kΩ | 6 W | 5% | 18 mm |
| 4 | R30,R31 | 220 Ω | 1/4 W | 5% | |
| 4 | V1,V2 | EL95 | | | |
| Alimentation | | | | | |
| 2 | C1,C2 | 220 µF | 250 V | Radial | 10 mm |
| 2 | D1,D2 | 1N4007 | | | |
| 2 | D3,D5 | LED | | | |
| 1 | D4 | 1N4148 | | | |
| 1 | F1 | 315 mA | | Lent | |
| 1 | R2 | 6,8 kΩ | 2 W | 5% | |
| 1 | R3 | 470 Ω | 1/2 W | 5% | |

Autres composants

| | |
|----|---|
| 1 | TR Alimentation 230V 55VA - Ref. ACEA 605A |
| 2 | Transfo audio 10W - PP10 k Ω - Electra S-O |
| 1 | Choke 3 H / 100 mA - Hammond 156M |
| 1 | Chassis 254x152x51mm - Hammond 1441-16BK3 |
| 1 | Chassis 102x152x51mm - Hammond 1441-8BK3 |
| 4 | Pied 10 mm |
| 4 | Support tube heptal céramique pour PCB |
| 8 | Entretoise 15mm F-F/ M3 isolée (cartes ampli) |
| 6 | Entretoise 15mm F-F/ M3 métal (cartes alim+ampli) |
| 1 | Porte fusible châssis F1 (20 mm) |
| 2 | S1,S2 - Interrupteur DPDT |
| 2 | Socle RCA mono pour PCB |
| 1 | Bornier HP Stéréo |
| 1 | Socle 230V/1A pour châssis |
| 2 | Support LED |
| 2 | Câble + contact LED |
| 20 | Picot 1,3mm |
| 20 | Cosse 1,3mm |